

Command 231



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

69533 Command 231 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Funk-Codetaster mit 2 Batterien
- · Codierstecker
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 Funktionstaste zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Klappdeckel schützt das Tastenfeld vor Verschmutzung

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)



Technische Daten

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 1

• Anzahl dauerhafter PIN-Codes: 3

• Anzahl temporärer PIN-Codes: 1

· Kanäle: 4

• Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 868 MHz

· Funktechnologie: Multi-Bit

• Funkcodierung: Marantec

• Kommunikationsrichtung: unidirektional

· Schutzart: IP54

• Farbe: LY7P (Titangrau metallic)

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Batterietyp: CR2032, 3 V

· Batterieanzahl: 2

• Breite [mm]: 70

• Höhe [mm]: 198

• Höhe (min.) [mm]: 110

• Höhe (max.)[mm]: 198

• Höhe (min.-max.)[mm]: 110-198

• Tiefe [mm]: 48

• Verpackungsbreite: 87

• Verpackungshöhe: 72

• Verpackungstiefe/-länge: 125

• Verpackungsgewicht: 0,244

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4011805049985

• Zolltarifnummer: 84719000

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

Vorgänger

Artikel-Nr.BeschreibungAbkündigung76250Command 2312023-06-12