

Netzteil 24 V-DC/2,5 A



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
184827	Netzteil 24 V-DC/2,5 A 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage

Lieferumfang

- Netzteil

Merkmale

Merkmale

- Großer universeller Eingangsspannungsbereich
- Einstellbare Ausgangsspannung
- Berührungsgeschützte Anschlüsse
- Montage auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder TS-35/15 möglich

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
1
- Ausgänge:
2
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 70
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/70
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 158
- Ausgangsleistung [kW]: 0,06
- Eingangsspannung [V]: 85-264 V/1~
- Ausgangsspannung [V]: 24 V-DC
- Nennfrequenz [Hz]: 50/60
- Ausgangsstrom [A]: 2,5
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 66,7 W
- Breite [mm]: 52,5
- Höhe [mm]: 90
- Tiefe [mm]: 54,5
- Breite (Teilungseinheiten): 3
- Verpackungsbreite: 71
- Verpackungshöhe: 58
- Verpackungstiefe/-länge: 99
- Verpackungsgewicht: 0,209
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014578
- Zolltarifnummer: 85044060
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –