

Command 131



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
65694	Command 131 2-Kanal Funk-Innendrucktaster mit 2 Eingängen für Schlüsselschalter, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Funk-Innendrucktaster mit 2 Batterien
- Codierkabel
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Anschluss mit konventioneller Verkabelung für externe Taster zum direkten Schalten jeder Funktionstaste
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakte

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Kanäle: 2
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Eingänge:
2 Eingänge für Taster
- Tasterart: Drucktaster
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 80
- Höhe [mm]: 80
- Tiefe [mm]: 27
- Verpackungsbreite: 90
- Verpackungshöhe: 73
- Verpackungstiefe/-länge: 127
- Verpackungsgewicht: 0,148
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000144
- Zolltarifnummer: 84719000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre