

# Digital 645



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
101144	<b>Digital 645</b> 2-Kanal Funk-Innendrucktaster mit Status-Abfrage und Urlaubsfunktion, bidirektional, 868 MHz bi.linked

## Lieferumfang

---

- Funk-Innendrucktaster mit 2 Batterien
- Montagematerial

## Merkmale

---

### Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- 1 Taste zur Schaltung des Urlaubsmodus EIN/AUS (Deaktivierung des Funkempfangs)
- 1 Taste zur Schaltung der Antriebsbeleuchtung EIN/AUS
- Integrierter Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Schaltung der Antriebsbeleuchtung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

## Technische Daten

---

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Anzahl vorprogrammierter Tasten: 2
- Kanäle: 5
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Eingänge:  
2 Eingänge für Taster
- Tasterart: Drucktaster
- Sensoren: PIR
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9005 RAL 9006
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 82
- Höhe [mm]: 83
- Tiefe [mm]: 26
- Verpackungsbreite: 85
- Verpackungshöhe: 50
- Verpackungstiefe/-länge: 85
- Verpackungsgewicht: 0,135
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434001004
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre