

Digital 645



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 645 2-Kanal Funk-Innendrucktaster mit Status-Abfrage und Urlaubsfunktion, bidirektional,

868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Funk-Innendrucktaster mit 2 Batterien
- · Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- 1 Taste zur Schaltung des Urlaubsmodus EIN/AUS (Deaktivierung des Funkempfangs)
- 1 Taste zur Schaltung der Antriebsbeleuchtung EIN/AUS
- Integrierter Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Schaltung der Antriebsbeleuchtung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)



Technische Daten

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2

• Anzahl vorprogrammierter Tasten: 2

• Kanäle: 5

• Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 868 MHz

· Funktechnologie: bi.linked

• Funkcodierung: Marantec

· Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Eingänge:

2 Eingänge für Taster

• Tasterart: Drucktaster

Sensoren: PIRSchutzart: IP20

• Farbe: RAL 9005 RAL 9006

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Batterietyp: CR2032, 3 V

• Batterieanzahl: 2

• Breite [mm]: 82

• Höhe[mm]: 83

• Tiefe [mm]: 26

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 0,135

· Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434001004

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre