

Ex 1-fach Taster



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

141715 **Ex 1-fach Taster** Ex 1-fach Taster "Ein", IP66, Aufputz, für die Zonen 1, 2, 21 und 22

Lieferumfang

1-fach Taster

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- · Schutzart: IP66
- Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
- ATEX-Montagebereich: EX-Bereich
- ATEX-Zone (Gas): Zone 1 Zone 2
- ATEX-Zone (Staub): Zone 21 Zone 22
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 40
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/40
- Breite [mm]: 80
- Höhe[mm]: 93



• Tiefe[mm]: 72

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

Verpackungstiefe/-länge: 0Verpackungsgewicht: 0,486

• Speditionsartikel: Nein

Zolltarifnummer: 85365011Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -