

Digital 306



Article

N° d'article	Description
82499	Digital 306 Émetteur à 10 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile
- Support mural avec matériel de montage
- Fiche de codage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 10 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Maxi
- Nombre de boutons programmables: 10
- Canaux: 10
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 7011 RAL 7016
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 38
- Hauteur [mm]: 110
- Profondeur [mm]: 14
- Poids [kg]: 0,04
- Largeur de l'emballage: 87
- Hauteur de l'emballage: 72
- Profondeur/longueur de l'emballage: 125
- Poids de l'emballage: 0,1
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000335
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Prédécesseur

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
85053	Digital 306 (MFZ) Télécommande Maxi 10 canaux, unidirectionnel, 868 MHz multibit, codage MFZ (uniquement compatible avec les télécommandes et récepteurs RCLXX, RCUX et CS-Funk de construction identique avec codage MFZ)	2025-05-09