

Magic Switch



Article

N° d'article	Description
185303	Magic Switch Bouton-poussoir radar, signalisation par LED multicolores, montage encastré, 12-24 V-AC/DC, IP65, blanc

Contenu de la livraison

- Capteur de mouvement

Caractéristiques

Caractéristiques

- Ouverture sans contact des portes et portails
- Un mouvement de la main devant le bouton-poussoir active un relais intégré
- Fonction IMPULSION ou MARCHE/ARRÊT réglable
- Anneau de LED multicolores pour l'affichage et l'acquittement d'une commande (couleurs réglables par commutateur DIP)
- Sans contact et hygiénique : la face avant antimicrobienne limite la propagation des germes, bactéries et champignons
- Pas de dégâts dus aux chocs grâce au montage encastré

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Fréquence radio: 2,4 GHz
- Type de connexion: Conventionnel
- Type de contact: 1CO
- Sorties:
 - 1 contact de relais sans potentiel (inverseur)
- Capteurs: Radar
- Indice de protection: IP65
- Couleur: Blanc
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 55
- Température (min./max.)[°C]: -20/55
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 131
- Portée [m]: 0,6
- Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Type de tension de service: Courant alternatif ou courant continu
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 1,5 W
- Charge de contact (max.):
42 V-AC/DC/0,1 A
- Largeur [mm]: 80
- Hauteur [mm]: 80
- Profondeur [mm]: 8
- Largeur de l'emballage: 121
- Hauteur de l'emballage: 83
- Profondeur/longueur de l'emballage: 158
- Poids de l'emballage: 0,143
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434013700
- Numéro de tarif douanier: 85261000
- Pays d'origine: Volksrepublik China
- Garantie: -

Accessoires

Nº d'article	Description
185304	Boîtier pour montage en saillie Boîtier en saillie pour Magic Switch Chroma, blanc

Dessins techniques

