

# Digital 711



## **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 711 4-Kanal Universalempfänger mit 2.000 Speicherplätzen und 4 Relais, 24 V, IP54,

unidirektional, 868 MHz DM7S

# Lieferumfang

• Universalempfänger mit Speichermodul

#### Merkmale

#### Merkmale

- 4 Kanäle zur freien Belegung
- 4 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1 bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar
- Steuerung von zusätzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht
- Steckbares Speichermodul für bis zu 2.000 Handsender
- Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergeräts und der Computer-Software

# Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate



### Technische Daten

· Kanäle: 4

• Anzahl Speicherplätze: 2.000

Antenne: DrahtantenneFunkfrequenz: 868 MHzFunktechnologie: DM7S

• Funkcodierung: Marantec

Kommunikationsrichtung: unidirektionalAnschlussart: konventionell

Kontaktart: 2 CO + 2 NO

Ausgänge:

4 potentialfreie Relaiskontakte (2 CO, 2 NO)

Schutzart: IP54

• Farbe: grau

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Betriebsspannung [V]: 24 V-AC 24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom

• Nennstrom[A]: 0,05

• Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 1,2 W

• Kontaktbelastung (max.):

230 V-AC/5 A

Breite [mm]: 120

• Höhe [mm]: 120

• Tiefe [mm]: 60

Verpackungsbreite: 137

• Verpackungshöhe: 70

Verpackungstiefe/-länge: 143Verpackungsgewicht: 0,295

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434005613

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

102957 Magnetfuß-Antenne Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, konventionell, 868 MHz



Artikel-Nr. Beschreibung

160904 **Digital 720** USB-Programmiergerät für DM7S-Sender und -Empfänger