

Digital 712



Article

N° d'article	Description
164984	Digital 712 Récepteur universel 4 canaux avec 2.000 emplacements de stockage et 4 relais, 230 V, IP54, unidirectionnel, 868 MHz DM7S

Contenu de la livraison

- Récepteur universel avec carte mémoire

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 canaux à attribuer librement
- 4 contacts de relais sans potentiel pour le pilotage d'appareils électriques, par ex. entrée d'impulsion d'une commande de portail
- Fonction IMPULSION, MARCHE/ARRÊT ou minuterie (1 à 1000 secondes) réglable séparément par canal
- Commande de composants électriques supplémentaires, par exemple la lumière
- Module de stockage enfichable pour jusqu'à 2.000 télécommandes
- La programmation du module de mémoire s'effectue à l'aide du programmateur et du logiciel informatique

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Canaux: 4
- Capacité espace de stockage: 2.000
- Antenne: Antenne filaire
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: DM7S
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Conventionnel
- Type de contact: 2 CO + 2 NO
- Sorties:
4 contacts de relais sans potentiel (2 CO, 2 NO)
- Indice de protection: IP54
- Couleur: Gris
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Tension de service [V]: 230 V/1~
- Type de tension de service: Courant alternatif
- Courant nominal [A]: 0,02
- Charge de contact (max.):
230 V-AC/5 A
- Largeur [mm]: 120
- Hauteur [mm]: 120
- Profondeur [mm]: 60
- Largeur de l'emballage: 133
- Hauteur de l'emballage: 70
- Profondeur/longueur de l'emballage: 142
- Poids de l'emballage: 0,155
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434005620
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article	Description
102957	Antenne à embase magnétique Antenne à embase magnétique avec 5 m de câble, conventionnelle, 868 MHz
160904	Digital 720 Programmateur USB pour les émetteurs et récepteurs DM7S