

# Digital 520



## Article

N° d'article	Description
161336	<b>Digital 520</b> Bouton-poussoir d'intérieur radio à 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

## Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir intérieur radio avec 1 pile
- Matériel de montage

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

## Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

## Données techniques

- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de bouton-poussoir: Boutons-poussoirs
- Indice de protection: IP20
- Couleur: Noir
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 80
- Hauteur [mm]: 80
- Profondeur [mm]: 25
- Largeur de l'emballage: 86
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 86
- Poids de l'emballage: 0,1
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434012314
- Numéro de tarif douanier: 85365011
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans