

# Digital 702



## Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

164689 Digital 702 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 10er-Set

## Lieferumfang

• 10 Handsender mit Batterie

#### Merkmale

#### Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)
- Einfaches und schnelles Programmieren einer großen Anzahl Handsender

## Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem DM7S-Empfänger)



### Technische Daten

• Gehäusetyp: Mini

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2

• Kanäle: 2

Antenne: integriert
Funkfrequenz: 868 MHz
Funktechnologie: DM7S
Funkcodierung: Marantec

• Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Farbe: RAL 9005

• Batterietyp: CR2032, 3 V

Breite [mm]: 39Höhe [mm]: 86Tiefe [mm]: 12

Gewicht [kg]: 0,02Verpackungsbreite: 113

• Verpackungshöhe: 53

Verpackungstiefe/-länge: 161Verpackungsgewicht: 0,286

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434005538

Zolltarifnummer: 85269200Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre