

COMRX



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
178445	COMRX Empfänger für Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten, bis zu 8 Sender gleichzeitig nutzbar

Lieferumfang

- Empfänger
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz-Übertragung von bis zu 8 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 20 m Reichweite
- 4 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen

Verwendung

- Für alle Antriebe. Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontaktleisten. Nur in Verbindung mit COMRX nutzbar

Technische Daten

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 2
- Kontaktart: 2 NC
- Eingänge:
2 Testeingänge
- Ausgänge:
2 potentialfreie Relaiskontakte (NC)
- Schnittstellen: 8,2 kOhm
- Schutzart: IP65
- Reichweite [m]: 20
- Betriebsspannung [V]: 12 V-AC 12 V-DC 24 V-AC 24 V-DC
- Kontaktbelastung (max.):
42,4 V-AC/0,5 A; 30 V-DC/1 A
- Breite [mm]: 120
- Höhe [mm]: 90
- Tiefe [mm]: 30
- Verpackungsbreite: 136
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 151
- Verpackungsgewicht: 0,247
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006627
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178444	COMTX Sender für Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten