


Relaisnachschrüstatz



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
85236	Relaisnachschrüstatz Erweiterungsplatine mit 3 Relais für AUF/ZU/Licht, Systemverkabelung, im Gehäuse IP65

Lieferumfang

- Relaisnachschrüstatz im Gehäuse
- Systemkabel, 2.100 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 3 potentialfreie Relaiskontakte für Endlagenmeldungen AUF, ZU und externe Beleuchtung
- 1 Eingang für Marantec-Bedienelemente mit Systemverkabelung

Verwendung

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390. Nur in Verbindung mit Erweiterungsplatine EP 141 nutzbar

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 2 CO + 1 NO
- Eingänge:
 - 1 Eingang für Bedienelemente mit Systemverkabelung
- Ausgänge:
 - 2 potentialfreie Relaiskontakte für Endlagenmeldungen (CO)
 - 1 potentialfreier Relaiskontakt für Beleuchtung (NO)
- Schnittstellen: Systemverkabelung (RJ11-Stecker)
- Schutzart: IP65
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):
 - 250 V/60 W
- Breite [mm]: 200
- Höhe [mm]: 60
- Tiefe [mm]: 120
- Verpackungsbreite: 118
- Verpackungshöhe: 73
- Verpackungstiefe/-länge: 215
- Verpackungsgewicht: 0,428
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434007365
- Zolltarifnummer: 85364110
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –