

Ex 3-fach Taster N



Artikel

Artikel-Nr.

Beschreibung

141710

Ex 3-fach Taster N Ex 3-fach Taster AUF/Not-Aus/ZU, IP66, Aufputz, für die Zonen 1, 2, 21 und 22

Lieferumfang

3-fach Taster

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- · Schutzart: IP66
- Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
- ATEX-Montagebereich: EX-Bereich
- ATEX-Zone (Gas): Zone 1 Zone 2
- ATEX-Zone (Staub): Zone 21 Zone 22
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 40
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/40
- Belastbarkeit Strom (max.)[A]: 6
- Breite [mm]: 80



• Höhe[mm]: 185

• Tiefe[mm]: 72

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 0,803

• Speditionsartikel: Nein

• Zolltarifnummer: 85365011

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -