

Digital 353



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
177832	Digital 353 2-Kanal Universalempfänger mit 2 Relais, 230 V, IP66, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Universalempfänger
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 Kanäle zur freien Belegung
- 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-, TOTMANN- oder EIN/AUS-Funktion je Kanal separat einstellbar
- Witterungsresistentes Gehäuse

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Kanäle: 2
- Anzahl Speicherplätze: 200
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 2 CO
- Ausgänge:
2 potentialfreie Relaiskontakte (CO)
- Schutzart: IP66
- Farbe: RAL 7035
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Nennfrequenz [Hz]: 50
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 1,7
- Leistungsaufnahme in Bereitschaft [VA/W/kW]: 0,8
- Kontaktbelastung (max.):
230 V-AC/16 A
- Breite [mm]: 130
- Höhe [mm]: 94
- Tiefe [mm]: 57
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,4
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014745
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre