

Digital 941



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101185	Digital 941 Modulempfänger mit 200 Speicherplätzen und Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, bidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Modulantenne mit Anschluss für MagnetfußAntenne
- Magnetfuß-Antenne mit Anschlusskabel, 5.000 mm
- Montagewinkel
- Montagematerial

Merkmale

Digital 941

Merkmale

- IMPULS-Funktion
- Großzügiger Speicherplatz für bis zu 200 Tasten
- Direkt in die Steuerung steckbar
- Kompakte Baugröße

Magnetfuß-Antenne

Merkmale

- Montage der wetterfesten Antenne mit magnetischem Fuß am Gehäuse oder Tor oder durch Verschraubung mittels beiliegenden Wandhalters

Verwendung

Magnetfuß-Antenne

- Für Digital 992, 711, 712 und 713

Technische Daten

Digital 941

- Kanäle: 256
- Anzahl Speicherplätze: 200
- Antenne: Stabantenne mit Magnetfuß
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: bidirektional
- Anschlussart: steckbar
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 5 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,002
- Breite [mm]: 23
- Höhe [mm]: 7,7
- Tiefe [mm]: 48,4

Magnetfuß-Antenne

- Antenne: Stabantenne mit Magnetfuß
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP65

- Temperatur (min.) [°C]: -40
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -40/60
- Temperatur (min.) [°F]: -40
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Breite [mm]: 27
- Höhe [mm]: 95
- Tiefe [mm]: 27
- Verpackungsbreite: 80
- Verpackungshöhe: 38
- Verpackungstiefe/-länge: 203
- Verpackungsgewicht: 0,097
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4046787101871
- Zolltarifnummer: 85291069
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre