

Digital 994



Article

N° d'article

Description

160280

Digital 994 Récepteur encastré 1 canal avec 200 emplacements de stockage et un relais à potentiel, 230 V, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

· Récepteur encastré

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 canal à attribuer librement
- 1 contact de relais avec potentiel pour le pilotage directe d'un appareil électrique, par ex. lampe extérieure
- Fonction MARCHE/ARRÊT
- Grand espace de stockage jusqu'à 200 touches
- · Taille compacte

Utilisation

• Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques



Données techniques

• Canaux: 1

• Capacité espace de stockage: 200

· Antenne: Intégré

Fréquence radio: 868 MHzTechnologie sans fil: bi.linked

Codage radio: Marantec

• Sens de communication: Unidirectionnel

• Type de connexion: Conventionnel

• Type de contact: 1NO

• Sorties:

1 sortie relais sans potentiel (N.O.)

• Indice de protection: IP00

• Couleur: RAL 7016

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.)[°C]: 60

• Température (min./max.) [°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Tension de service [V]: 230 V/1~

• Type de tension de service: Courant alternatif

• Puissance consommée [VA/W/kW]: 0,8 W

• Puissance absorbée en veille [VA/W/kW]: 0,25 W

 Charge de contact (max.): 230 V-AC/10 A/2.300 VA

• Largeur[mm]: 48

• Hauteur[mm]: 48

• Profondeur [mm]: 25

• Largeur de l'emballage: 59

• Hauteur de l'emballage: 53

• Profondeur/longueur de l'emballage: 78

• Poids de l'emballage: 0,06

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434008690

• Numéro de tarif douanier: 85269200

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans