

1-Kanal Sender



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

123738 1-Kanal Sender zur Funkübertragung von einem Sicherheitskontakt (NC) oder einer 8,2 kOhm

Kontaktleiste, batteriebetrieben, IP67, 868 MHz

Lieferumfang

· Sender mit 2 Batterien

Merkmale

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- Anschlussmöglichkeit für eine 8,2 kOhm Kontaktleiste oder einen Sicherheitskreis (NC)
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (Austausch bei der jährlichen Wartung empfohlen)
- · Akustisches Signal bei schwacher Batterie

Verwendung

• Für Empfänger für Funkübertragungssystem 868 MHz



Technische Daten

• Kanäle: 1

Funkfrequenz: 868 MHzAnschlussart: konventionell

Anzahl Kontakte: 1Kontaktart: 1 NC

• Eingänge:

1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste

Schnittstellen: 8,2 k0hmSicherheitskategorie: 2

· Schutzart: IP67

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 55

• Temperatur (min./max.)[°C]: -20/55

• Temperatur(min.)[°F]: -4

• Temperatur(max.)[°F]: 131

• Reichweite[m]: 10

• Nennstrom[A]: 0,017

• Batterietyp: CR2032, 3 V

• Batterieanzahl: 2

• Breite [mm]: 183

• Höhe [mm]: 51

• Tiefe [mm]: 36

• Gewicht [kg]: 0,13

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 0,168

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062435001133

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Spanien

• Garantie: -