

Command 133



Article

N° d'article

Description

161310

Command 133 Bouton-poussoir d'intérieur radio à 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir intérieur radio avec pile
- · Fiche de codage
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

• Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)



Données techniques

• Nombre de boutons programmables: 2

• Canaux: 2

· Antenne: Intégré

• Fréquence radio: 868 MHz

• Technologie sans fil: Multi-Bit

• Codage radio: Marantec

• Sens de communication: Unidirectionnel

• Type de bouton-poussoir: Boutons-poussoirs

• Indice de protection: IP20

• Couleur: RAL 9005

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 60

• Température (min./max.)[°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Type de batterie: CR2032, 3 V

• Nombre de batteries: 1

• Largeur [mm]: 80

• Hauteur [mm]: 80

• Profondeur [mm]: 25

• Largeur de l'emballage: 89

• Hauteur de l'emballage: 58

• Profondeur/longueur de l'emballage: 90

• Poids de l'emballage: 0,099

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434013472

• Numéro de tarif douanier: 84719000

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans