

Command 133



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

161310 Command 133 2-Kanal Funk-Innendrucktaster, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Funk-Innendrucktaster mit Batterie
- · Codierstecker
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)



Technische Daten

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2

• Kanäle: 2

• Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 868 MHz

• Funktechnologie: Multi-Bit

• Funkcodierung: Marantec

• Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Tasterart: Drucktaster

• Schutzart: IP20

• Farbe: RAL 9005

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Batterietyp: CR2032, 3 V

• Batterieanzahl: 1

• Breite [mm]: 80

• Höhe [mm]: 80

• Tiefe[mm]: 25

• Verpackungsbreite: 89

• Verpackungshöhe: 58

• Verpackungstiefe/-länge: 90

• Verpackungsgewicht: 0,099

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434013472

• Zolltarifnummer: 84719000

· Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre