

LZR-WIDESCAN



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

160034 LZR-WIDESCAN Laser-Bewegungsmelder und Anwesenheitssensor, 2,0-10,0 m Montagehöhe, IP65,

mit 10 m Kabel

Lieferumfang

• Bewegungs- und Anwesenheitssensor

• Anschlusskabel, 10.000 mm

Merkmale

Merkmale

- Berührungsloses Öffnen von Toren durch Betreten des Detektionsbereichs
- Berührungsloser Schutz von Tor, Personen oder Objekten durch Anwesenheitserkennung im Vorraum des Tores
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten
- Erfassungsfilter zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen
- 3 virtuelle Zugschalter zur Öffnung des Tores programmierbar
- Abhängig von der Größe des erfassten Objektes lassen sich verschiedene Öffnungshöhen ansteuern, um die Energiekosten zu optimieren
- Programmierung der Funktionen und Diagnose über ein integriertes LC-Display oder ganz einfach per Bluetooth mit der Smartphone-App

Verwendung



• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate. Ein zusätzliches Netzteil zur Spannungsversorgung wird bei vielen Steuerungen benötigt

Technische Daten

· Anschlussart: konventionell

Eingänge:1 Testeingang

• Ausgänge:

3 potentialfreie Relaiskontakte (1 CO, 1 NO, 1 NC)

· Sensoren: Laser

• Wellenlänge [nm]: 905

Schutzart: IP65Farbe: schwarz

• Temperatur(min.)[°C]: -30

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.)[°C]: -30/60

• Temperatur(min.)[°F]: -22

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Erfassungsfeld Laser (BxL max.)[m]: 10x10

• Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-30 V-DC

• Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom

• Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 15 W

Kontaktbelastung (max.):

48 VA/30 W

• Breite [mm]: 150

• Höhe [mm]: 200

• Tiefe[mm]: 100

• Verpackungsbreite: 188

• Verpackungshöhe: 153

• Verpackungstiefe/-länge: 304

• Verpackungsgewicht: 1,585

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434008713

• Zolltarifnummer: 85365080

• Ursprungsland: Belgien

• Garantie: -

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

166258 **Montagewinkel** Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage für Laserscanner LZR



Artikel-Nr. Beschreibung

166257 **Teleskoparm** Teleskoparm für Laserscanner LZR

184827 **Netzteil 24 V-DC/2,5 A** 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage

Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und

Schuko-Stecker



Technische Zeichnungen

