

# **FALCON**



## Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

122432 **FALCON** Radar-Bewegungsmelder, 3,5-7,0 m Montagehöhe, IP65 mit 10 m Kabel

# Lieferumfang

- Bewegungssensor
- · Anschlusskabel, 10.000 mm

### Merkmale

#### Merkmale

- Berührungsloses Öffnen von Toren durch Betreten des Detektionsbereichs
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten
- Erfassungsfilter zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen

# Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten



• Funkfrequenz: 2,4 GHz

· Anschlussart: konventionell

Kontaktart: 1CO

· Ausgänge:

1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)

Sensoren: RadarSchutzart: IP65Farbe: schwarz

• Montagehöhe (min.)[m]: 3,5

• Montagehöhe (max.)[m]: 7

• Montagehöhe (min./max.)[m]: 3.5/7

• Temperatur(min.)[°C]: -30

• Temperatur (max.) [°C]: 60

• Temperatur (min./max.)[°C]: -30/60

• Temperatur(min.)[°F]: -22

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Erfassungsfeld Radar (BxL max.)[m]: 4x5

• Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom

• Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W

Kontaktbelastung (max.):

60 VA/30 W

Breite [mm]: 127Höhe [mm]: 102

• Tiefe [mm]: 96

Verpackungsbreite: 0Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 1,023

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434009321

• Zolltarifnummer: 90318080

• Ursprungsland: Belgien

• Garantie: -

#### Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

148657 Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und

Laserscannern

148764 **Spotfinder** Detektor für Infrarot-Lichtvorhänge von Anwesenheitssensoren



3

# Technische Zeichnungen



