

Magic Switch



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
185303	Magic Switch Radar-Taster, mehrfarbige LED-Signalisierung, Unterputzmontage, 12-24 V-AC/DC, IP65, weiß

Lieferumfang

- Bewegungssensor

Merkmale

Merkmale

- Berührungslose Öffnung von Türen und Toren
- Eine Handbewegung vor dem Taster schaltet ein integriertes Relais
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion einstellbar
- Mehrfarbiger LED-Ring zur Orientierung und Quittierung eines Befehls (Farben per DIP-Schalter einstellbar)
- Berührungslos und hygienisch: Die antimikrobielle Vorderseite begrenzt die Ausbreitung von Keimen, Bakterien und Pilzen
- Keine Anfahrsschäden durch Unterputz-Montage

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 1 CO
- Ausgänge:
1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Sensoren: Radar
- Schutzart: IP65
- Farbe: weiß
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Reichweite [m]: 0,6
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 1,5 W
- Kontaktbelastung (max.):
42 V-AC/DC/0,1 A
- Breite [mm]: 80
- Höhe [mm]: 80
- Tiefe [mm]: 8
- Verpackungsbreite: 121
- Verpackungshöhe: 83
- Verpackungstiefe/-länge: 158
- Verpackungsgewicht: 0,143
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434013700
- Zolltarifnummer: 85261000
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
185304	Aufputzgehäuse Aufputzgehäuse für Magic Switch Chroma, weiß

Technische Zeichnungen

