

# Digital 517



### **Article**

N° d'article

Description

123052

Digital 517 Émetteur portable 999 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

#### Contenu de la livraison

• Émetteur portable avec pile

## Caractéristiques

#### Caractéristiques

- 999 canaux à attribuer librement
- Utilisation en entrant le numéro de canal et en appuyant sur la touche d'entrée (IMPULS)
- Affichage par écran LCD
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

#### Utilisation

• Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

## Données techniques



• Type de boîtier: Maxi

• Nombre de boutons programmables: 999

• Canaux: 999

· Antenne: Intégré

• Fréquence radio: 868 MHz

· Technologie sans fil: bi.linked

• Codage radio: Marantec

• Sens de communication: Unidirectionnel

• Couleur: LY7P (gris titane métallisé)

• Température (min.) [°C]: 0

• Températures (max.) [°C]: 50

• Température (min./max.)[°C]: 0/50

• Température (min.) [°F]: 32

• Température (max.) [°F]: 122

• Type de batterie: CR2032, 3 V

• Nombre de batteries: 1

• Largeur [mm]: 60

• Hauteur [mm]: 150

• Profondeur [mm]: 22

• Poids [kg]: 0,11

• Largeur de l'emballage: 79

• Hauteur de l'emballage: 45

• Profondeur/longueur de l'emballage: 197

• Poids de l'emballage: 0,136

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434004104

• Numéro de tarif douanier: 85269200

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans

#### Accessoires

N° d'article Description

72819 **Support mural Multi** Pour émetteurs portables 517, 518, 317 et 318