

Digital 720



Article

N° d'article

Description

160904

Digital 720 Programmateur USB pour les émetteurs et récepteurs DM7S

Contenu de la livraison

- Programmateur USB
- · Câble de connexion USB type A/B 1.900 mm
- CD-ROM avec logiciel de gestion (Windows XP ou ultérieur, sauf Windows 8)

Caractéristiques

Caractéristiques

- Gestion simple de toutes les télécommandes portatives et récepteurs d'un grand nombre de clients et d'objets
- Programmateur et logiciel en allemand et en anglais pour lire et écrire sur les modules de mémoire et les télécommandes
- Renseigner les modules de stockage avec les numéros de série des télécommandes (première programmation sans rendez-vous sur place)
- Décrire les nouvelles télécommandes avec un numéro de série virtuel (apprentissage des télécommandes sans se rendre sur place)
- Décrire la télécommande de remplacement avec un numéro de série existant (remplacer la télécommande sans se déplacer)
- Lire et éditer les modules de mémoire installés
- · Lire les numéros de série de la télécommande s'ils ne sont plus lisibles sur le boîtier



Utilisation

 Pour les modules de mémoire DM7S et les éméetteurs. Pour les ordinateurs avec système d'exploitation Windows XP ou supéreur (sauf Windows 8)

Données techniques

• Antenne: Intégré

Fréquence radio: 868 MHzTechnologie sans fil: DM7S

• Codage radio: Marantec

• Type de connexion: Enfichable

Interfaces: USB 2.0Largeur [mm]: 105Hauteur [mm]: 175

Profondeur[mm]: 55

• Longueur du câble [m]: 1,9

• Largeur de l'emballage: 135

• Hauteur de l'emballage: 83

• Profondeur/longueur de l'emballage: 203

• Poids de l'emballage: 0,438

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434005361

• Numéro de tarif douanier: 85269200

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article Description

164986 **Digital 721** Module de mémoire avec 1.000 numéros de série virtuels