

Digital 518



Article

N° d'article

Description

123062

Digital 518 Émetteur portable à 999 canaux avec touches de direction, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

• Émetteur portable avec pile

Caractéristiques

Caractéristiques

- 999 canaux à attribuer librement
- Commande en entrant le numéro de canal et en appuyant sur une touche de direction (OUVERTURE/STOP/FERMETURE)
- Affichage par écran LCD
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

• Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)



Données techniques

• Type de boîtier: Maxi

• Nombre de boutons programmables: 999

• Canaux: 999

· Antenne: Intégré

• Fréquence radio: 868 MHz

• Technologie sans fil: bi.linked

• Codage radio: Marantec

• Sens de communication: Unidirectionnel

• Couleur: LY7P (gris titane métallisé)

• Température (min.) [°C]: 0

• Températures (max.) [°C]: 50

• Température (min./max.)[°C]: 0/50

• Température (min.) [°F]: 32

• Température (max.) [°F]: 122

• Type de batterie: CR2032, 3 V

• Nombre de batteries: 1

• Largeur[mm]: 60

• Hauteur[mm]: 150

• Profondeur[mm]: 22

• Poids [kg]: 0,11

• Largeur de l'emballage: 79

• Hauteur de l'emballage: 45

• Profondeur/longueur de l'emballage: 198

• Poids de l'emballage: 0,135

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434004111

• Numéro de tarif douanier: 85269200

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article

Description

72819

Support mural Multi Pour émetteurs portables 517, 518, 317 et 318