

# Digital 890



#### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

122036 **Digital 890** 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

# Lieferumfang

- Unterputzsender mit Batterie
- · Anschlusskabel, 90 mm

#### Merkmale

#### Merkmale

- 4 potentialfreie Eingänge zum Anschluss von z. B. Tastern verkabelte Taster werden so zu Funktastern
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

# Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

### Technische Daten

· Kanäle: 4



Antenne: DrahtantenneFunkfrequenz: 868 MHzFunktechnologie: bi.linked

• Funkcodierung: Marantec

· Kommunikationsrichtung: unidirektional

· Anschlussart: konventionell

• Eingänge:

4 potentialfreie Eingänge für Taster (NO)

Schutzart: IP20Farbe: RAL 7011

• Montagebereich: Unterputz

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur(min.)[°F]: -4

• Temperatur(max.)[°F]: 140

• Batterietyp: CR2032, 3 V

• Batterieanzahl: 1

• Breite [mm]: 37

• Höhe [mm]: 30

• Tiefe[mm]: 10

• Verpackungsbreite: 77

• Verpackungshöhe: 18

• Verpackungstiefe/-länge: 116

• Verpackungsgewicht: 0,02

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434003718

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre