

COMTX



Artikel

Artikel-Nr.

Beschreibung

178444

COMTX Sender für Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten

Lieferumfang

- · Sender mit 2 Batterien
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz-Übertragung von bis zu 8 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 20 m Reichweite
- 4 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- Anschlussmöglichkeit für mechanische- oder 8,2 k0hm-Kontaktleisten
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (5 Jahre im Energiesparmodus)

Verwendung

• Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontaktleisten. Nur in Verbindung mit COMRX nutzbar



Technische Daten

• Kanäle: 1

Funkfrequenz: 868 MHzAnschlussart: konventionell

Anzahl Kontakte: 1Kontaktart: 1NO + 1NC

• Eingänge:

1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste

• Schnittstellen: 8,2 k0hm

Schutzart: IP65
Reichweite [m]: 20
Batterietyp: AA, 1,5 V
Batterieanzahl: 2

Breite [mm]: 55Höhe [mm]: 160

• Tiefe [mm]: 25

Verpackungsbreite: 100Verpackungshöhe: 75

Verpackungstiefe/-länge: 188Verpackungsgewicht: 0,257

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434006610

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Italien

• Garantie: -