

# Digital 520



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
161336	Digital 520 2-Kanal Funk-Innendrucktaster, unidirektional, 868 MHz bi.linked

## Lieferumfang

---

- Funk-Innendrucktaster mit 1 Batterie
- Montagematerial

## Merkmale

---

### Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

## Technische Daten

---

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Kanäle: 2
- Antenne: Integrierte Antenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Tasterart: Drucktaster
- Schutzart: IP20
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 80
- Höhe [mm]: 80
- Tiefe [mm]: 25
- Verpackungsbreite: 86
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 86
- Verpackungsgewicht: 0,1
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434012314
- Zolltarifnummer: 85365011
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre