

Digital 644



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101139	Digital 644 2-Kanal Funk-Innendrucktaster mit Bewegungssensor, Licht-Taste und Urlaubsfunktion, unidirektional, 433 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Funk-Innendrucktaster mit 2 Batterien
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- 1 Taste zur Abfrage der Torposition
- Automatische Meldung der Fahrtrichtung nach Tastendruck
- Mehrfarbige Signalisierung durch LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Anzahl vorprogrammierter Tasten: 2
- Kanäle: 4
- Antenne: Integrierte Antenne
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: bidirektional
- Eingänge:
2 Eingänge für Taster
- Tasterart: Drucktaster
- Sensoren: ohne
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9005 RAL 9006
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 82
- Höhe [mm]: 83
- Tiefe [mm]: 26
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,13
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000977
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre